

1. ZADATAK

Čelična "boca" u obliku šuplje kugle promjera 206/200 mm sadrži stlačeni dušik i opremljena je manometrom. Boca je dulje vrijeme uronjena u vodu temperature 80°C , pri čemu manometar pokazuje vrijednost 7,3 bar.

Boca se izvadi iz te vode i uroni u (prema van) toplinski izoliranu posudu s 10 kg vode početne temperature 16°C , te se sustav prepusti samom sebi.

Koliku će konačnu vrijednost pokazivati manometar? Stanje okoliša je normalno.

2. ZADATAK

Kompresor usisava okolišni zrak stanja 1,02 bar i 15°C i tlači ga politropski na 6,5 bar i 150°C . Pritom se 550 kg/h rashladne vode, kojom se hlađi cilindar kompresora, zagrije za 7°C . Za tehnološke potrebe zrak se nakon kompresije još dogrijava na 220°C s pomoću električne grijalice ugrađene u tlačni vod.

Koliki toplinski učin (u kW) treba imati grijalica? Kolika treba biti snaga elektromotora za pogon kompresora, ako se 15% snage dovedene elektromotorom troši na trenje i ostale gubitke, a samo ostatak se potroši za kompresiju?

Računati sa srednjim specifičnim ili molnim toplinskim kapacitetima!

Skica cijelog procesa sa zrakom u p,v i T,s -dijagramu!

3. ZADATAK

Dimni plinovi molnog sastava $12\% \text{ CO}_2$, $6\% \text{ H}_2\text{O}$, $5\% \text{ O}_2$ i $77\% \text{ N}_2$, početnog stanja 9 bar i 1000°C izentropski ekspandiraju u turbini do tlaka 1 bar, a potom se izobarno hlađe do 150°C predajući toplinski tok vodi temperature 25°C koja se pri stalnom tlaku 25 bar zagrijava do stanja vrele kapljevine i potpuno isparava.

Za protočnu masu dimnih plinova $15\,000 \text{ kg/h}$, izračunajte snagu plinske turbine i protočnu masu isparene vode! Koliko bi još snage mogla dati nastala vodena para izentropskom ekspanzijom u parnoj turbinu do okolišnog tlaka 1 bar? Proces s dimnim plinovima i parom skicirati u njihovim p,v - i T,s -dijagramima!

4. ZADATAK

U turbini izentropski ekspandira vodena para ulaznog stanja 19 bar i 350°C .

Izračunajte snagu turbine kroz koju protiče 5500 kg/h pare, u kotlu dovedeni toplinski tok i termički stupanj djelovanja procesa, ako on teče na sljedeći način:

- para u turbinu ekspandira do okolišnog tlaka 1 bar, nakon čega se ispušta u okoliš, a umjesto nje se u kotao ubacuje svježa voda temperature 20°C ;
- para se nakon ekspanzije odvodi u kondenzator u kojem kondenzira pri temperaturi 35°C , a nastali se kondenzat pumpom vraća u kotao.

Obadva procesa skicirati u zajedničkom T,s - i h,s -dijagramu!

5. ZADATAK

Kroz čeličnu cijev promjera 150/160 mm i duljine 100 m struji voda temperature 90°C brzinom $0,8 \text{ m/s}$. Cijev je izolirana 40 mm debelom izolacijom. Poznat je koeficijent prijelaza topline na vanjskoj površini izolacije ($\alpha_v = 10 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$) i temperatura zraka oko cijevi (-5°C). (Zračenje je urečeno u α_v !).

Izračunajte najveću dopuštenu vrijednost koeficijenta toplinske vodljivosti sloja izolacije, ako se voda prolaskom kroz cijev smije ohladiti za $0,1^{\circ}\text{C}$! Kolika je temperatura vanjske površine izolacije?

6. ZADATAK

Između dviju čeličnih ploča ($\epsilon_1 = \epsilon_2 = 0,8$) umetnut je zastor (aluminijска folija), takva da ona njena površina koja je okrenuta toploj ploči ima emisijski faktor $\epsilon' = 0,06$, a druga $\epsilon'' = 0,1$. Temperature ploča su $\vartheta_1 = 200^{\circ}\text{C}$ i $\vartheta_2 = 30^{\circ}\text{C}$.

- Izračunajte toplinski tok koji izmjenjuju ove dvije ploče i temperaturu zastora, ako je međuprostor zrakoprazan!
- Ako bi se *jednak* toplinski tok izmijenjen između tih dviju ploča kao pod "a" želio postići stavljanjem izolacijskog sloja ($\lambda_i = 0,03 \text{ W}/(\text{m K})$) između ploča, kolika bi trebala biti njegova debljina?

7. ZADATAK

U izmjenjivaču topline, koji je izведен kao snop od 20 vodoravnih čeličnih cijevi promjera 30/36 mm, zagrijava se voda (koja struji kroz cijevi) od 25°C na 75°C . Oko cijevi potpuno kondenzira $1,5 \text{ kg/s}$ mokre vodene pare tlaka 2 bar i sadržaja pare $0,97 \text{ kg/kg}$. Koeficijent prijelaza topline na strani pare iznosi $7 \text{ kW}/(\text{m}^2\text{K})$. Koliko se vode zagrijava u tom izmjenjivaču i kolika treba biti duljina cijevnog snopa?

Raspored temperatura jedne i druge struje skicirati u v,A -dijagramu!

8. ZADATAK

Kapljevit gorivo (kerozin) masenog sastava $c = 0,85$ i $h = 0,15$ i temperature 0°C potpuno izgara u zraku temperature 150°C .

Izračunajte koliki treba biti faktor pretička zraka pri izgaranju, ako nastali dimni plinovi moraju na izlazu iz ložišta imati temperaturu 1200°C !

Računati sa srednjim specifičnim (molnim) toplinskim kapacitetima!